

分電盤A

2018/12/19照明計画分

確認事項

1.主幹ﾌﾟﾚｰｶｰ

・ELB3P2E100AF/75A 100mA

・遮断容量は25KA

2.分岐ﾌﾟﾚｰｶｰ①～⑭

・ELB2P1E/50AF20A 30mA

・主幹の二次側より

・遮断容量は5KA

3.充電部

・露出しないように

ｱｸﾘﾙで保護

充電部アクリルカバー

0.05KVA	非常照明 *赤文字表記、赤キャップ	①	ELB	ELB	②	予備	
1.331KVA	電灯	③	ELB	ELB	④	電灯	1.472KVA
1.016KVA	電灯	⑤	ELB	ELB	⑥	電灯	1.099KVA
1.050KVA	コンセント	⑦	ELB	ELB	⑧	コンセント	0.600KVA
1.350KVA	コンセント	⑨	ELB	ELB	⑩	コンセント	1.650KVA
0.300KVA	防犯	⑪	ELB	ELB	⑫	コンセント (カットリレー)	0.150KVA
	予備	⑬	ELB	ELB	⑭	予備	

(遮断容量5KA)

R相合計5.097KVA

合計9.768KVA

T相合計4.671KVA

A工事

取付ｽﾍﾟｰｽ(W250xH200以上)

カットリレー-コンセント

分電盤B

2018/12/19照明計画分

確認事項

1.主幹ﾌﾟﾚｰｶｰ

・ELB3P2E100AF/75A 100mA

・遮断容量は25KA

2.分岐ﾌﾟﾚｰｶｰ①～⑯

・ELB2P1E/50AF20A 30mA

・主幹の二次側より

・遮断容量は5KA

3.充電部

・露出しないように

ｱｸﾘﾙで保護

充電部アクリルカバー

1.312KVA	電灯	①	ELB	ELB	②	電灯	1.104KVA
0.528KVA	電灯	③	ELB	ELB	④	電灯	0.730KVA
0.559KVA	電灯	⑤	ELB	ELB	⑥	電灯	1.066KVA
0.450KVA	コンセント POS	⑦	ELB	ELB	⑧	コンセント	0.900KVA
1.050KVA	コンセント	⑨	ELB	ELB	⑩	コンセント	1.050KVA
0.450KVA	コンセント	⑪	ELB	ELB	⑫	コンセント	0.150KVA
1.200KVA	コンセント	⑬	ELB	ELB	⑭	SUICA/CT	0.450KVA
	予備	⑯	ELB	ELB	⑰	予備	

(遮断容量5KA)

R相合計5.549KVA

合計10.999KVA

T相合計5.450KVA

A工事